

## SPESIFIKASI FITUR REAKTIVASI KARTU BRIZZI MELALUI EDC

Fitur reaktivasi kartu bertujuan untuk mensinkronkan saldo di kartu dengan saldo di host, setelah kartu BRIZZI tidak digunakan untuk bertransaksi (pasif) selama lebih dari 12 bulan. Setelah kartu BRIZZI direaktivasi, kartu BRIZZI bisa tetap aktif, tetapi saldo berkurang karena dipotong biaya administrasi pasif, atau kartu BRIZZI bisa juga langsung di close. Hal ini terjadi apabila ternyata saldo yang dimiliki lebih kecil dari biaya administrasi kartu pasif. Proses reaktivasi kartu akan mengupdate last transaction date kartu. Sehingga kartu yang sudah direaktivasi dapat dipergunakan lagi untuk bertransaksi. Reaktivasi kartu terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Inquiry
- b. Reaktivasi Kartu

### A. Flow Reaktivasi Kartu BRIZZI melalui EDC

0. Petugas memilih menu BRIZZI > Reaktivasi Kartu, pada EDC.
1. Nasabah melakukan tap kartu BRIZZI pada reader.
2. EDC mengirim request message Inquiry ke host (dengan format seperti dijelaskan di bawah).
3. Setelah menerima reply message, EDC menampilkan informasi berupa lama kartu pasif (dalam satuan bulan), besar tagihan, saldo kartu, saldo deposit, dan status kartu setelah reaktivasi.
4. Nasabah / petugas memilih "Lanjut" atau "Batal".
5. Jika "Lanjut", EDC mengirim request message Reaktivasi Kartu ke host (dengan format seperti dijelaskan di bawah).
6. Jika EDC menerima reply message OK, EDC atau Reader mengupdate saldo kartu, status kartu (jika kartu close), dan last transaction date.  
EDC mencetak slip/struk Reaktivasi Kartu.  
Jika reply tidak OK, EDC menampilkan error message.  
Reversal kalo transaksi tidak OK.

### B. Tampilan di EDC ketika Inquiry :

Lama Pasif : 10 bulan  
Saldo Kartu: 1.000.000  
Saldo Deposit : 0  
Biaya Admin: Rp. 50.000  
Status Kartu setelah Reaktivasi :Aktif

**BATAL**      **LANJUT**

## MESSAGE FORMAT

### A. Inquiry

Sebelum proses reaktivasi kartu dilakukan, terlebih dahulu dilakukan proses inquiry, yaitu lama kartu pasif (dalam satuan bulan), besar biaya administrasi, saldo kartu, saldo deposit, dan status kartu setelah reaktivasi. Hal ini bertujuan untuk konfirmasi dan memastikan nasabah mengetahui jumlah biaya yang harus dikeluarkan serta menerima perubahan status kartu, apabila kartu menjadi close. Jika data hasil inquiry benar (respon = 00) dan user memilih lanjut, maka dilakukan tahap kedua, yaitu reaktivasi kartu.

#### 1. Request Message Format

ISO Code	: 200	
Bit 3	: 818601	
Bit 48	: - nomor kartu brizzi	char(16)
	- saldo	char(10)
	- last transaction date (ddmmyy)	char(6)

Contoh : 60135001000000260000100000010110

Bit 63 : 003EMONEY

### Reply Message Format

Bit 48 :	
- Nomor kartu	char(16)
- Saldo kartu	char(10)
- Biaya Administrasi	char(10)
- Saldo deposit	char(10)
- Lama Pasif	char(2)
- Status kartu setelah reaktivasi	char(2)

### Response Code:

00 : sukses

## 2. Contoh Dump Message Format untuk Inquiry

```
ISO HEADER:ISO025000010
02003030010000C10086
READING BIT 3
818601
READING BIT 4
000000000000
READING BIT 11
030897
READING BIT 12
000000
READING BIT 24
007
READING BIT 41
10000001
READING BIT 42
000001019100001
READING BIT 48
[060]60135001000000260000100000010110
READING BIT 57
[008]@POSBRI#
READING BIT 62
[006]030897
READING BIT 63
[020]003EMONEY
# ISO PRODUCT POS:POSBRI
#----- EOM -----
```

## 3. Contoh Reply Message Inquiry

```
ISO HEADER:ISO025000011
02103038010002810082
READING BIT 3
818601
READING BIT 4
000000000000
READING BIT 11
030897
READING BIT 12
000000
READING BIT 13
1031
READING BIT 24
007
READING BIT 39
00
READING BIT 41
10000001
READING BIT 48
[060]601350010000002600850000000005000000000000000010aa
READING BIT 57
[008]@POSBRI#
READING BIT 63
[020]003EMONEY
# ISO PRODUCT POS:POSBRI
#----- EOM -----
```

## B. Reaktivasi Kartu

### 1. Request Message Format

ISO Code	: 200	
Bit 3	: 818600	
Bit 48	: - nomor kartu brizzi	char(16)
	- saldo	char(10)
	- last transaction date (ddmmyy)	char(6)
Contoh :	60135001000000260000100000010110	

### 2. Reply Message Format

Bit 48 :	
- Nomor kartu	char(16)
- Saldo kartu	char(10)
- Biaya Administrasi	char(10)
- Saldo deposit	char(10)
- Status kartu setelah reaktivasi	char(2)

#### Response Code:

00 : sukses

### 3. Contoh Dump Message Format untuk Reaktivasi Kartu

```
ISO HEADER:ISO025000010
02003030010000C10086
READING BIT 3
818600
READING BIT 4
000000000000
READING BIT 11
033719
READING BIT 12
000000
READING BIT 24
007
READING BIT 41
10000001
READING BIT 42
000001019100001
READING BIT 48
[060]60135001000000260000100000010110
READING BIT 57
[008]@POSBRI#
READING BIT 62
[006]033719
READING BIT 63
[020]003EMONEY
# ISO PRODUCT POS:POSBRI
#----- EOM -----
```

### 4. Contoh Reply Message Format untuk Reaktivasi Kartu

```
ISO HEADER:ISO025000011
0210303801000A810082
READING BIT 3
818600
READING BIT 4
000000050000
READING BIT 11
033719
READING BIT 12
091143
READING BIT 13
1031
READING BIT 24
007
READING BIT 37
000019100917
READING BIT 39
```

00  
READING BIT 41  
10000001  
READING BIT 48  
[060]601350010000002600100000000005000000000000000aa  
READING BIT 57  
[008]@POSBRI#  
READING BIT 63  
[020]003EMONEY  
# ISO PRODUCT POS:POSBRI

**Slip / Struk :**

\* header sesuai standar slip EDC BRI \*

**Reaktivasi Kartu BRIZZI**

No Kartu BRIZZI :

\*\*\*\*\*

Saldo Kartu : Rp1.000.000  
Saldo Deposit : Rp 0  
Lama Pasif : 10 bulan  
Biaya Admin : Rp 50.000  
Status Kartu : AKTIF

Reaktivasi Kartu BERHASIL

\*\*\* Terima Kasih \*\*\*